

Gartenleuchte "CT-GS10", 230V, 1,5m Kabel+Erdspeiß, GU10 Fassung

Art.-Nr. 21750 & 21751

Produktbeschreibung:

Robuste und wetterfeste Gartenleuchte für z.B. die Terrasse, den Garten-
teich oder das Blumenbeet. Die Lieferung erfolgt ohne GU10 Leuchtmittel
- so haben Sie die absolute Freiheit. Sie können die Lichtstärke & Farbtem-
peratur selbst bestimmen. Das schmutz- & wettergeschützte Gehäuse bietet
dem Leuchtmittel einen perfekten Schutz gegen Staub und Wasser

Technische Details:

- ca. 10cm langer Erdspeiß
- 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- für 230V / GU10 Leuchtmittel bis max. 35W
- stabiles Frontglas • Aluminium-Korpus
- Gehäusefarbe: schwarz oder silbergrau • Gehäuse wasserfest IP68
- Netzkabel IP44 • Front Ø: 98mm • Maße: Ø 69mm x 80mm
- Maße inkl. Kabelausgang: 110mm • Montage via Erdspeiß oder als
Aufbau Version via Bügel möglich
- Lieferung ohne Leuchtmittel GU10 Leuchtmittel zusätzlich erforderlich



Art.-Nr.: 21750 Gehäusefarbe schwarz oder Art.-Nr. 21751 Gehäusefarbe silbergrau



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu
nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung
die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen
Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss
dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt
werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen
werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie
Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anlei-
tung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, kei-
nerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder
Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weiter-
gabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder
Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Bedien -, Sicherheits und Installationshinweise

Der Erdspeiß darf nur bis zur Markierung (Teller) eingeschoben werden. Achten Sie auf einen sicheren Standort.
Nicht auf Laufwegen oder an unübersichtlichen Stellen platzieren (Stolpergefahr) Die Produkte sind wettergeschützt,
jedoch nicht wasserdicht (Netzstecker max. IP44) . Achten Sie bei der Wahl des Standortes darauf dass dieser nicht
bei starkem Regen vollläuft, zum Beispiel eine Senke oder Kuhle. Der Feuchtigkeitsschutz des Produktes bleibt nur
erhalten wenn die angeschlossenen Produkte die gleiche oder eine höhere Schutzart (Minium IP44) haben. Bei län-
gerer Nichtbenutzung sollten Sie die Zuleitung stromlos schalten oder den Stecker ziehen.

Zum Einsetzen des Leuchtmittels schrauben Sie das Gehäuse frontseitig auf und drehen Sie die GU10 Lampen (max.
35W) in den Bajonettesockel ein. Bei einem Wechsel der Leuchte muss die Netzleitung allpolig stromlos geschaltet,
oder der Netzstecker komplett gezogen sein. Erst nach dem Abdeckung wieder fest montiert ist darf der Strom
wieder zugeschaltet, bzw. der Netzstecker wieder eingesteckt werden. Der Anschluss an das 230V Stromnetz darf
nur an Schutzleiternetzen mit Fehlerstromabsicherung (Bemessung-Fehlerstrom 30mA) erfolgen.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können
Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder
einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich
verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe
oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält
Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.