

Bedienungsanleitung

LED-Deckenleuchte McShine "illumi" 24W, 1920lm, Ø38cm, 3000K, warmweiß

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihrer McShine Deckenleuchte.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!

Leistungsmerkmale:

- als Wand- und Deckenleuchte geeignet



Technische Daten:

- Lichtstrom: 1920 Lumen
- Abstrahlwinkel: 100°
- Betriebsspannung: 230V
- Farbtemperatur: 3000K
- Leistungsaufnahme: 24Watt
- Energieeffizienzklasse A+
- Abmessungen ØxH: 380x65mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- nicht dimmbar

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Bei Beschädigung der Leuchte oder der Anschlussleitung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
- FI-Schutzschalter verwenden. Die Leuchte nur an eine Stromquelle anschließen, welche über einen Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom abgesichert ist.
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

Installation/Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie die Abdeckung der Leuchte durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Halten Sie jetzt die Leuchte an dem vorgesehenen Montageplatz und zeichnen Sie die Bohrlöcher zur Befestigung der Leuchte an.
- Bohren Sie jetzt die Befestigungslöcher und setzen Sie die geeigneten Dübel ein.
- Führen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die rückseitige Bohrung der Leuchte ein und schrauben Sie die Leuchte an den Befestigungspunkten fest.
- Verbinden Sie jetzt die Anschlussleitung polungsrichtig mit der Anschlussklemme der Leuchte. (Schwarz auf L, Blau auf N)
- Setzen Sie jetzt Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese durch das Drehen im Uhrzeigersinn.